

2014년10월04일년 방송통신기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 방송통신일반	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	①	①	③	③	③	①	③	④	②	④
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	④	④	①	②	④	②	①	③	④
【2과목 : 20문제】 방송통신기기	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	①	①	③	③	②	③	④	④	③	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	③	④	①	④	①	①	④	①	②
【3과목 : 20문제】 방송미디어공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	②	②	①	③	②	①	④	①	④	③
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	④	③	②	②	②	①	④	①	④	③
【4과목 : 20문제】 방송통신시스템	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	④	①	③	③	③	①	④	①	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	④	④	④	④	①	②	④	①	④	②
【5과목 : 20문제】 컴퓨터일반 및 방송설비기준	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	①	④	③	①	④	③	①	②	③	①
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	③	①	②	③	③	③	①	④	①	②

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 방송통신일반 (20문제)

1. 정류회로의 부하에 병렬로 콘덴서를 연결한 용량성 평활회로의 경우 부하저항이 감소하면 리플 전압은 어떻게 변화하는가?

① 리플이 증가한다.

② 리플이 감소한다.

③ 리플의 증가와 감소가 반복한다.

④ 변화가 없다.

2. 다음 중 스위칭 정전압 회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

스위칭 정전압 회로는 직렬 정전압 회로에 비하여 소형 ·

① 경량이나, 트랜지스터의 컬렉터 손실이 크게 되어 효율성이 나쁘다.



② 스위칭 정전압 회로를 흔히 SMPS(Switching Mode Power Supply)라고 부르기도 한다.

직렬 정전압 회로와 차이점은 제어 트랜지스터가 연속적

③ 인 전류를 흘리는 것이 아니라 단속(On-Off)적으로 전류를 흘린다.

④ 스위칭 트랜지스터의 이미터에 흐르는 전류는 펄스 형태로 나타난다.

3. 다음 중 아래 그림과 같은 입 · 출력 파형 특성을 만족시키는 정류 회로는? (단, 다이오드의 장벽전압은 0.7[V]이고, 변압기의 권선비는 1:1로 가정한다.)



① 반파정류회로

② 중간탭 전파정류회로

③ 브리지 전파정류회로

④ 용량성 필터를 갖는 반파정류회로

4. 다음 중 영 바이어스(Zero Bias)된 B급 푸시풀(Push-Pull) 증폭기에서 발생하는 왜곡의 원인으로 가장 적합한 것은?

① 주파수 일그러짐

② 진폭 일그러짐

③ 교차 일그러짐

④ 위상 일그러짐

5. 다음 중 이상적인 연산증폭기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 입력 임피던스는 무한대(∞)이다.

② 출력 임피던스는 0이다.

③ 공통모드제거비(CMRR)는 0이다.

④ 대역폭이 무한대(∞)이다.

6. 전압이득이 40[dB]이고 차단주파수가 400[kHz]인 개루프 (Open Loop) 증폭기에 부궤환 회로를 사용하여 전압이득이 20[dB]로 감소되었을 경우 폐루프(Closed-Loop) 증폭기의 차단주파수는?

① 800[kHz]

② 600[kHz]

③ 400[kHz]

④ 200[kHz]

7. 다음 중 전치 증폭기에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 출력신호를 1차 증폭시킨다.

② 초기신호를 정형한다.

③ 고출력 증폭용으로 사용된다.

④ 일반적으로 종단 증폭기에 비해 증폭률이 낮다.

8. 다음 중 발진회로를 구성하는 요소가 아닌 것은?


① 위상천이회로

② 정궤환회로

③ RC타이밍회로

④ 감쇄회로

9. 다음 그림과 같은 회로에서 결합계수가 0.5이고, 발진주파수가 200[kHz]일 경우 C의 값은 얼마인가? (단, $\pi=3.14$ 이고, $L_1=L_2=1$ [mH]로 가정한다.)



① 211.3[μF]

② 211.3[pF]

③ 422.6[μF]

④ 422.6[pF]

10. 다음 중 단측파대 변조 방식의 특징으로 틀린 것은?

① 점유주파수 대역폭이 매우 작다.

② 복조를 할 경우 반송파의 동기가 필요하다.

③ 송신출력이 비교적 적어도 된다.

④ 전송 도중에 복조되는 경우가 있다.

11. 다음 중 디지털 변조방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

① ASK 방식은 반송파의 진폭을 변화시키는 방식으로 장거리 및 대용량 전송에는 적합하지 않다.

FSK 방식은 반송파의 주파수를 변화시키는 방식으로 전
② 송로의 영향을 많이 받기 때문에 전송로 상태가 열악한 통신에는 적합하지 않다.

PSK 방식은 반송파의 위상을 변화시키는 방식으로 심볼
③ 에러가 우수하고 전송로 등에 의한 레벨 변동에 영향을 적게 받는다.

QAM 방식은 반송파의 진폭과 위상을 상호 변환하여 심
④ 는 방식으로 제한된 전송 대역 내에서 고속 전송에 유리하다.

12. 다음 중 단안정 멀티바이브레이터에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 두 증폭단 사이에 AC 결합과 DC 결합이 함께 쓰인다.

② 회로의 시정수로 주기가 결정된다.

정상 상태에서 한 개의 TR이 On이면 다른 TR은 Off이
③ 다.

④ 1개의 펄스가 인가되면 2개의 안정상태를 유지한다.

13. 다음 중 펄스에 대한 설명으로 틀린 것은?


① 짧은 시간에 전압 또는 전류의 진폭이 급격하게 변화하는 파형이다.

② 충격파, 직사각형파, 톱니파, 계단파 등이 있다.

전아이나 전류의 성분이 양인 양(+)펄스와 음인 음(-)펄
③ 스가 있다.

④ 펄스에는 고조파가 포함되지 않는다.

14. JK Flip Flop을 그림과 같이 결선하였을 경우 클럭 펄스가 인가 될 때마다 Q의 출력상태는 어떻게 동작하는가?



① Toggle

② Reset

③ Set

④ Race 현상

15. 다음 중 부울대수의 정리가 성립되지 않는 것은?

① $A+B=B+A$

② $A \cdot B=A(A+B)$

③ $A(B+C)=AB+AC$

④ $A+(B \cdot C)=(A+B)(A+C)$



전자문제집 CBT(App Store) : [다운로드](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [다운로드](#)

16. 2진수 1110을 2의 보수로 변환한 것으로 맞는 것은?

① 1010

② 1110

③ 0001

④ 0010

17. 비동기식 5진 계수회로는 최소 몇 개의 플립플롭이 필요한가?


① 4

② 3

③ 2

④ 1

18. 다음 그림의 회로명칭은 무엇인가?



① 반가산기

② 반감산기

③ 전가산기

④ 전감산기

19. 10진 BCD 코드를 LED 출력으로 표시하려면 어떤 디코더 드라이버가 필요한가?

① BCD-10세그먼트

② Octal-10세그먼트

③ BCD-7세그먼트

④ Octal-7세그먼트

20. 다음 중 디지털 컴퓨터(Digital Computer)의 보조 기억장치가 아닌 것은?

① 자기 드럼(Magnetic Drum)

② 자기 테이프(Magnetic Tape)

③ 자기 디스크(Magnetic Disk)

④ 자기 코어(Magnetic Core)

【2과목】 방송통신기기 (20문제)

21. 다음 중 정밀하고 반복된 컬러바(Color Bar) 신호를 만드는 장비는?

① TV 패턴신호 발생기

② 웨이브폼 모니터

③ 벡터스코프

④ 스펙트럼 아날라이저

22. 현재의 HDTV보다 해상도가 4배 이상 높으며, 4G 서비스와 더불어 새로운 멀티미디어 서비스의 한 축으로 발전할 방송서비스는?

① UHD TV

② 홀로그래픽

③ 3DTV

④ SDTV

23. 다음 중 연주소에서 송신소로 신호를 전송하는 TV방송 시스템과 가장 관계가 깊은 것은?

- ① TSL
- ② 동기신호 발생기
- ③ STL
- ④ VMU

24. FM 라디오 방송엔 88~108[MHz]의 주파수대역에서 주파수 편이량이 72[kHz]일 때 FM 방송의 변조지수는? (단, 신호파 주파수는 4[kHz]를 가정한다.)

- ① 10
- ② 15
- ③ 18
- ④ 20

25. 위성 통신의 다원접속방식 중 다수의 사용자에게 일정한 시간 간격으로 방송 통화를 제공하는 방식은?

- ① FDMA(Frequency Division Multiple Access)
- ② TDMA(Time Division Multiple Access)
- ③ CDMA(Code Division Multiple Access)
- ④ SDMA(Space Division Multiple Access)

26. 아날로그 NTSC 컬러TV 방식에서 1화면의 주사선수가 525일 때, 1초간 30장의 화면이 송출이 되면 수평주사주파수는 얼마인가?

- ① 60[Hz]
- ② 525[Hz]
- ③ 15,750[Hz]
- ④ 4.5[Hz]

27. 다음 중 스튜디오에서 사용되는 제작 설비가 아닌 것은?

- ① VTR
- ② FSS
- ③ CG
- ④ STL

28. 다음 중 위성 방송 수신 시스템의 주요 부분과 거리가 먼 것은?

- ① 안테나
- ② 저잡음 변환기(LNB)
- ③ 위성 방송 수신기
- ④ 트랜스폰더(Transponder)

29. 오디오 신호 기준에서 0[dBm]이라 함은 몇[Ω]의 저항을 가진 전화선에 0.775[V] 전압을 보냈을 때 1[mW]의 전력을 소비하는 것을 의미하는가?

- ① 100[Ω]
- ② 300[Ω]
- ③ 600[Ω]
- ④ 1,000[Ω]

30. 다음 중 영상 종합 측정기(Video Measurement Set)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영상 모니터를 수동이나 자동으로 측정할 수 있다.
- ② CSO/CTB 상호변조를 측정할 수 있다.
- ③ 기저대역 영상 및 음성 신호에 대한 측정치를 화면으로 나타낸다.
- ④ 그래프 모드로 상세한 분석을 할 수 있다.

31. 다음 중 카메라맨이 촬영하는 화면을 보면서 모니터할 수 있도록 카메라에 붙은 작은 TV화면을 무엇이라 하는가?

- ① View Finder
- ② Routing Switcher
- ③ Prompter
- ④ Plumbicon

32. 방송 및 업무용 디지털 오디오장비에 사용되는 대표적인 2채널 직렬 Digital Interface는 무엇인가?

- ① SDI
- ② IEEE1394
- ③ AES/EBU
- ④ SDDI

33. 다음 중 아날로그 스펙트럼 분석기에서 측정할 수 없는 것은?

- ① AM변조도
- ② FM편이
- ③ 주파수 대역폭
- ④ 에러백터크기(EVM)

34. 다음 인터넷 텔레비전 방송 장비 중 영상입력 장비와 관계없는 것은?

① 디코딩 장치

② 비디오 녹화기

③ 그래픽 편집기

④ 디지털 편집 장비

35. TV신호의 수평주사선수가 1,050인 화면의 종횡비가 9:16일 때, 최고 주파수는? (단, 초당 프레임 수는 30)

① 4.5[MHz]

② 19.5[MHz]

③ 5.5[MHz]

④ 29.4[MHz]

36. 아날로그 케이블 방송 채널 4번의 경우 채널의 폭이 66[MHz]~72[MHz]라 할 때, 영상반송파와 음성반송파의 주파수를 바르게 나타낸 것은?

① 67.25[MHz], 71.75[MHz]

② 66[MHz], 67.25[MHz]

③ 72[MHz], 66[MHz]

④ 67.25[MHz], 72[MHz]

37. 광섬유 케이블은 물질 사이에서 일어나는 빛의 어떤 성질을 이용한 것인가?

① 전반사

② 회절

③ 파동성

④ 입자성

38. 다음 중 홀로그래피에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 지각원리(Preception)에 근거하지 않고 물리적인 법칙에 근거한 어지러움 없는 시청 환경의 3D 표현장치이다.

② 시점의 제한 없이 실제로 사람이 보고 느끼는 영상과 유사한 정보를 제공한다.

③ 기존 영상기술을 획기적으로 대체할 수 있는 기술이다.

④ 전반사 기술을 이용하여 좌우의 눈에 서로 다른 영상을 투영하는 기술이다.

39. 다음 중 인터넷방송을 위한 실시간 전송회선으로 적당하지 않은 것은?

① PSTN

② xDSL

③ HFC

④ FTTx

40. 다음 중 공동주택의 수신설비에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 안테나 수신점 설비는 세대분배기함, MATV 분배기 또는 CATV 분배기, 직렬단자, 직렬단자선로 등이 있다.

② 헤드앤드 설비는 분리기, 자동이득조정증폭기, 아날로그 신호처리기, 디지털 신호처리기 등이 있다.

공동구 간선설비는 각 채널별 수신안테나, 안테나신호 인
③ 입 전송선로, 보호기, 대역통과여파기, 전치증폭기 등이 있다.

④ 세대인입설비는 MATV 간선증폭기 또는 CATV 간선증폭기, 전송선로설비, 동축 커넥터 등이 있다.

[3과목] 방송미디어공학 (20문제)

41. 다음 중 양자화 잡음에 관한 사항과 거리가 먼 것은?

① A/D 변환시 발생한다.

② 양자화 스텝이 클수록 양자화 잡음은 줄어든다.

③ 양자화 신호대 잡음비는 입력신호의 크기에 따라 변화한다.

④ 연속적인 신호를 불연속적인 신호로 변환시 발생하는 잡음이다.

42. 다음 중 Nyquist Filter에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 대역이 제한된 주파수영역에서 심벌간 간섭이 발생하지 않는 이상적인 시간영역 파형은 Sinc함수 형태이다.

② Nyquist 필터는 점유대역폭이 가장 좁고(주파수 효율은 좋음), 시간영역에서 구현이 가능하다.

③ 실제 통신시스템에서는 Raised Cosine Filter를 사용하여 r(Roll-Off Factor)값을 조정하여 사용한다.

④ r(Roll-Off Factor)=0인 경우가 Nyquist Filter이다.

43. 휴대용 텔레비전 카메라와 비디오 녹화기 등을 함께 사용하여 뉴스의 현장취재를 가능하게 하는 시스템을 지칭하는 용어는?

① ENG

② CCU

③ CCD

④ EFP

44. 다음 중 민영방송사의 주요 재원에 해당되는 것은?

- ① 조세
- ② 시청료
- ③ 광고료
- ④ 등록세

45. 다음 중 소리의 요소인 음조(Pitch)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 진동체에 의하여 진동된 음파의 진폭의 대소를 말한다.
- ② 진동체에 의하여 진동된 1초간의 진동수의 대소를 말한다.
- ③ 음의 맵시로 파형의 형태를 말한다.
- ④ 공기의 소밀파로 매질의 진동방향과 파동이 나가는 방향과 일치하는 파를 말한다.

46. 어떤 음을 듣고 있을 때 이보다 진폭이 큰 음이 가해지면 원래의 음이 들리지 않는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 마스킹 효과
- ② 바이노럴 효과
- ③ 카테일 파티 효과
- ④ 하스 효과

47. 에어컨을 가동하기 전 실내 음압레벨이 65[dB]이고 에어컨을 가동할 때의 실내 음압레벨이 72[dB]라면 에어컨 자체의 음압레벨에 가장 가까운 값은?

- ① 6[dB]
- ② 7[dB]
- ③ 66[dB]
- ④ 71[dB]

48. 다음 중 디지털방송에 사용되는 5.1채널의 주요 특징이 아닌 것은?

- ① 색감
- ② 음장감
- ③ 후면 음상정위
- ④ 센터 음상정위

49. 다음 중 음향 압축 파일과 관계가 없는 것은?

- ① ATRAC
- ② MP3
- ③ TwinVQ
- ④ 8-VSB

50. 우리나라 지상파 디지털 TV 방송의 오디오 압축방식 규격으로 적절한 것은?

- ① QPSK
- ② MPEG-3
- ③ Dolby AC-3
- ④ 8-VSB

51. 스튜디오 조명을 5K 조명기, 2K 조명기와 같이 분류할 때, “K”가 의미하는 것은?

- ① 색온도
- ② 크기
- ③ 무게
- ④ 전력용량

52. 다음 중 광파장의 차이에 의한 색채감각을 나타내는 것으로 색의 종류를 표시하는 것은?

- ① 명도
- ② 포화도
- ③ 색상
- ④ 감도

53. 음향신호에서 2[V]와 10[V]의 레벨차는 약 얼마인가?

- ① 8[dB]
- ② 14[dB]
- ③ 18[dB]
- ④ 22[dB]

54. 소리의 3요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 강약
- ② 리듬
- ③ 음조
- ④ 음색

55. 신호를 전송함에 있어 일정한 시간 간격마다 신호 표본들로 전체 파형을 대신하게 하는 방법을 무엇이라고 하며, 수신측에서 원래 파형을 복구할 수 있도록 하는 최소한의 표본율을 무엇이라고 하는가?

① 용장(Redundancy), 나이퀴스트율(Nyquist Rate)

② 표본화(Sampling), 나이퀴스트율(Nyquist Rate)

③ 용장(Redundancy), 에일리어싱(Aliasing)

④ 표본화(Sampling), 에일리어싱(Aliasing)

56. 다음 중 ATSC(Advanced Television Systems Committee) 방식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① Carrier는 Multi-Carrier이다.

② 전송방식은 8-VSB이다.

③ 압축방식으로 영상은 MPEG-2, 음향은 Dolby AC-3이다.

④ MPEG-2 TS를 사용한다.

57. 다음 중 인물 조명에 대한 설명으로 잘못된 것은?

① 베이스 라이트 : 인물, 배경을 포함하여 전체에 균등한 밝기를 주는 확산 조명

② 필 라이트 : 키 라이트에 의해 생기는 어두운 부분을 수정하기 위한 조명

③ 터치 라이트 : 수평선이나 배경의 세트에 액센트를 만들기 위한 조명

④ 풋 라이트 : 인물의 정면 위쪽으로부터의 조명

58. MPEG 영상 데이터의 계층을 낮은 층부터 바르게 연결한 것은?

① Block - Macroblock - Slice - Picture

② Macroblock - Block - Slice - Picture

③ Slice - Macroblock - Block - Picture

④ Slice - Block - Macroblock - Picture

59. 지상파 ATSC 방식에서 프로그램 안내정보와 채널의 전송정보를 포함하고 있는 테이블은 어디에 포함되어 있는가?

① SI(System Information)

② SAS(System Authorization System)

③ EMM(Entitlement Management Message)

④ PSIP(Program And System Information Protocol)

60. 인물의 눈에 투사하여 눈동자에 반짝이는 듯한 느낌을 주며 생기 있게 만드는 낮은 광량의 조명을 지칭하는 것은?

① 스타 라이트(Star Light)

② 필 라이트(Fill Light)

③ 캐치 라이트(Catch Light)

④ 레드 아이 이펙트(Red Eye Effect)

【4과목】 방송통신시스템 (20문제)

61. 방송국의 공중선 전력이 2[kW]에서 50[kW]로 증가되고, 거리가 일정할 경우에 전계 강도는 몇 배가 되는가?

① 5배

② 25배

③ 1/5배

④ 1/25배

62. 다음 위성통신 방식 중 하나로 반송파를 여러 통신자가 시간간격으로 분할하여 할당된 시간이 겹치지 않도록 통신하는 방식은?

① CDMA

② FDMA

③ WDMA

④ TDMA

63. 종합유선방송국에서 영상신호의 특성 및 질적 수준에 있어 적합하지 않은 것은?

① 사용하여야 할 기저대역 주파수는 6[MHz] 범위 안일 것

② 사용하여야 할 기저대역 주파수는 4.2[MHz] 범위 안일 것

③ 신호의 바레벨은 100[IRE]±2[IRE]이내, 동기레벨은 40[IRE]±1[IRE] 이내일 것

④ 출력 임피던스는 75[Ω] 불평형일 것

64. 정지궤도 위성은 적도 상공의 약 몇 [km] 떨어진 곳에서 원 궤도를 지구 자전 주기와 동일하게 회전하는 위성인가?

① 10,000[km]

② 26,000[km]

③ 36,000[km]

④ 46,000[km]

65. 44.1[kHz]로 샘플링한 CD의 경우 이론적으로 재생할 수 있는 최대 주파수는?

- ① 10.05[kHz]
- ② 16.25[kHz]
- ③ 22.05[kHz]
- ④ 25.25[kHz]

66. 다음 중 디지털 위성방송의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 타 매체에 비해 고스트 현상이 많이 발생한다.
- ② 위성방송 수신 시에는 반드시 Dipole 안테나가 필요하다.
- ③ 비교적 화질과 음질이 우수하다.
- ④ 방송용 위성은 한반도 주변에서 타원궤도를 그리며 이동한다.

67. 다음 중 FM 송신기에 사용하는 각각의 구성회로에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 클리퍼회로 : 전원을 안정화시키기 위한 회로
- ② IDC 회로 : 강한 음성입력에 의해서 순간적으로 주파수편이가 과대하게 되는 것을 방지
- ③ 프리엠퍼시스회로 : 높은 주파수에 대한 신호대 잡음비 개선
- ④ AFC : 안정된 주파수의 전파를 송출하기 위한 회로

68. 슈퍼헤테로다인 수신기의 중간주파수가 455[kHz]일 때 수신된 400[kHz]에 대한 영상주파수는?

- ① 855[kHz]
- ② 1,210[kHz]
- ③ 1,225[kHz]
- ④ 1,310[kHz]

69. 표본화 주파수가 Nyquist 주파수보다 낮을 경우에 왜곡이 발생하게 된다. Aliasing을 제거하는 방법으로 올바른 것은?

- ① 입력단에 Low Pass FILTER를 단다.
- ② 출력단에 Low Pass FILTER를 단다.
- ③ 입력단에 High Pass FILTER를 단다.
- ④ 출력단에 High Pass FILTER를 단다.

70. 다음 중 위성방송에서 전파손실의 가장 큰 원인으로 볼 수 있는 것은?

- ① 자유공간 손실
- ② 감쇠와 흡수
- ③ 산란과 회절
- ④ 다중경로 손실

71. 다음 중 방송통신망의 종류가 아닌 것은?

- ① 무선전송방식
- ② 유선전송방식
- ③ 위성전송방식
- ④ 수중전송방식

72. CATV 시스템에 사용하는 증폭기가 아닌 것은?

- ① 간선증폭기
- ② 분기증폭기
- ③ 연장증폭기
- ④ 회선증폭기

73. 지상파 DMB의 오류정정방식으로 옳은 것은?

- ① OFDM
- ② ATSC
- ③ CRC
- ④ 길쌈부호

74. CATV 시스템에서 분기단자에 신호를 가했을 때 입력레벨과 단선의 출력단자에서 나오는 출력레벨과의 차에 의한 손실은?

- ① 분배손실
- ② 결합손실
- ③ 단자간 결합손실
- ④ 역결합손실

75. 공중선의 이득을 절대이득[dBi]과 상대이득[dBd]으로 나타낼 수 있다. 상대이득이 5.5[dBd]인 경우 절대이득은 몇 [dBi]인가?

- ① 7.65[dBi]
- ② 8.55[dBi]
- ③ 9.15[dBi]
- ④ 11.22[dBi]

76. 다음 중 TV 송신시스템의 주요 구성요소가 아닌 것은?

- ① 급전계통
- ② 모니터시스템
- ③ 송신장비
- ④ 송신안테나 계통

77. 다음 중 접시형(Parabola) 안테나의 이득을 결정하는 요소로 옳지 않은 것은?

- ① 주파수
- ② 안테나 직경
- ③ 파장
- ④ 안테나 높이

78. M/W(Microwave) 안테나 회선의 송신기출력(Pt)이 10[dBm] 이고, 송신안테나의 이득(Gt)은 30[dB], 수신안테나의 이득(Gr)은 5[dB], 자유공간손실(L)은 5[dB]일 때, 수신안테나의 이득(Gr)은?

- ① 40[dB]
- ② 30[dB]
- ③ 20[dB]
- ④ 10[dB]

79. FM 송신단에 주로 사용하는 송신 안테나가 아닌 것은?

- ① 쌍 루프 안테나
- ② 야기 안테나
- ③ 간이 슈퍼터스타일 안테나
- ④ 코너리플렉터 안테나

80. EUREKA-147 전송시스템 파라미터에서 전송모드 I의 부 반송파 수에 해당하는 것은?

- ① 384개
- ② 1,536개
- ③ 192개
- ④ 768개

【5과목】 컴퓨터일반 및 방송설비기준 (20문제)

81. 빈번하게 페이지 부재가 발생하여 실제 작업에 걸리는 시간보다 페이지 교체에 더 많은 시간이 소요되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① 스레싱(Thrashing)
- ② 워킹 셋(Working Set)
- ③ 교착상태(Deadlock)
- ④ 세마포어(Semaphore)

82. 다음 중 마이크로 컴퓨터의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 마이크로프로세서
- ② 입력장치
- ③ 출력장치
- ④ Modem

83. 다음 중 분산 처리 시스템에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사용자들이 여러 지역의 자원과 정보를 마치 자신의 시스템 내부 자원처럼 편리하게 사용한다.
- ② 지역적으로 분산된 여러 대의 컴퓨터가 프로세서 사이의 특별한 데이터 링크를 통하여 교신하면서 동일한 업무를 수행한다.
- ③ 접속된 모든 단말 장치에 CPU의 사용시간(Time Slice)을 일정한 간격으로 차례로 할당한다.
- ④ 자원의 공유, 신뢰성 향상, 계산속도 증가 등의 특징을 가진다.

84. 전자계산기의 소프트웨어는 시스템 소프트웨어와 응용 소프트웨어의 두 가지 종류로 구분될 수 있다. 다음 중 시스템 소프트웨어가 아닌 것은?

- ① 과학용 프로그램
- ② 운영 시스템
- ③ 데이터베이스 관리 시스템
- ④ 통신 제어 프로그램

85. 다음은 무엇에 대한 설명인가?

여러 개의 프로세서들이 서로 다른 명령어와 데이터를 처리하는 병렬 프로세서로 대부분의 다중 프로세서 시스템 다중 컴퓨터 시스템에 분류에 속하는 구조이다.

- ① SISD(Single Instruction Stream Single Data Stream)
- ② SIMD(Single Instruction Stream Multiple Data Stream)
- ③ MISD(Multiple Instruction Stream Single Data Stream)
- ④ MIMD(Multiple Instruction Stream Multiple Data Stream)

86. 전송 · 선로설비에 대한 기술기준의 적합여부 확인 등에 관하여 필요한 사항은 무엇으로 하는가?

- ① 교육부령
- ② 안정행정부령
- ③ 미래창조과학부 고시
- ④ 문화체육관광부령

87. 다음 중 무선국을 개설할 수 있는 사람이나 단체는?

- ① 대한민국의 국적을 가진 자
- ② 외국정부 또는 그 대표자
- ③ 외국의 법인 또는 단체
- ④ 금고 이상의 형의 집행 유예를 선고 받고 그 유예기간 중에 있는 자

88. 유선방송국 설비 등에 관한 기술기준 중 전원설비에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

전원설비는 최대 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 용량을 가진 것으로서 전압, 전류의 변동 허용 범위는 $\pm 1\%$ 이내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

전원설비는 최대 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 용량을 가진 것으로서 전압, 전류의 변동 허용 범위는 $\pm 10\%$ 이내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

전원설비는 최대 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 용량을 가진 것으로서 전압, 전류의 변동 허용 범위는 $\pm 20\%$ 이내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

전원설비는 최대 사용되는 때의 전력을 안정적으로 공급할 수 있는 용량을 가진 것으로서 전압, 전류의 변동 허용 범위는 $\pm 30\%$ 이내로 유지할 수 있는 것이어야 한다.

89. TV 수신료의 금액은 한국방송공사 이사회가 심의 · 의결한 후 방송통신위원회를 거쳐 누구의 승인을 얻어 확정되는가?

- ① 안정행정부장관
- ② 대통령
- ③ 국회
- ④ 문화체육관광부장관

90. 다음 보조기억장치 중 처리속도가 빠른 것부터 순서대로 나타낸 것은? (문제 오류로 실제 시험에서는 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 1번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① 자기드럼 - 자기디스크 - 자기테이프
- ② 자기디스크 - 자기드럼 - 자기테이프
- ③ 자기드럼 - 자기테이프 - 자기디스크
- ④ 자기테이프 - 자기디스크 - 자기드럼

91. 종합유선방송국설비에서 주파수변조방식에 의해 광케이블로 전송하는 경우 분계점은?

- ① 진폭변조기와 동축케이블의 최초 접속점
- ② 주파수변조기와 무선송신기의 최초 접속점
- ③ 주파수변조기와 광송신기의 최초 접속점
- ④ 텔레비전 인코더와 광송신기의 최초 접속점

92. 다음 중 오퍼레이팅 시스템에서 제어 프로그램에 속하는 것은?

① 데이터 관리프로그램

② 어셈블러

③ 컴파일러

④ 서버루틴

93. 선형리스트 중 먼저 입력된 데이터가 먼저 출력되는 FIFO(First In First Out) 구조는?

① Stack

② Queue

③ Deque

④ Linked List

94. 하나의 프로세스가 자주 참조하는 페이지들의 집합을 무엇이라고 하는가?

① 페이징(Paging)

② 에이징(Ageing)

③ 워킹 셋(Working Set)

④ 스래싱(Thrashing)

95. 유선방송국 설비 중 동축케이블, 분배기 및 분기기 등에 의한 상·하향 신호의 전송손실을 보상하기 위하여 사용하는 장치는?

① 수신설비

② 분배기

③ 증폭기

④ 보호기

96. 미래창조과학부장관이 주파수 분배시 고려해야 할 사항으로 적합하지 않은 것은?

① 국방·치안 및 조난구조 등 국가안보·질서유지 또는 인명안전의 필요성

② 주파수의 이용 현황 등 국내의 주파수 이용 여건

③ 국내 전파 사용료 현황

④ 구체적인 주파수 사용 동향

97. 방송프로그램을 종합유선방송국으로부터 시청자에게 전송하기 위하여 유·무선 전송·선로설비를 설치·운영하는 사업은?

① 전송망사업

② 종합유선방송사업

③ 중계유선망사업

④ 음악유선방송사업

98. 다음 중 무선국의 허가증에 기재하여야 하는 사항이 아닌 것은?

① 허가연월일 및 허가번호

② 시설자의 성명 또는 명칭

③ 무선국의 목적

④ 무선국의 자본금

99. 주기억장치의 용량을 보다 크게 사용하기 위하여 대용량 보조 기억장치인 디스크장치의 용량을 주기억장치와 같이 사용할 수 있도록 하는 장치는?

① 가상기억장치(Virtual Memory)

② 연관기억장치(Associative Memory)

③ 캐시 메모리(Cache Memory)

④ 보조기억장치(Auxiliary Memory)

100. 다음 중 미래창조과학부장관이 무선국 개설 허가시 심사하는 항목이 아닌 것은?

① 주파수지정이 가능한지의 여부

② 무선국운영자의 채무 상태 여부

③ 자격·정원 배치 기준에 적합한지의 여부

④ 기술기준에 적합한지의 여부