

15. 건물의 하부 전체 또는 지하실 전체를 하나의 기초판으로 구성된 기초로서 매트기초라고도 불리우는 것은?

- ① 독립기초 ② 운동기초
- ③ 줄기초 ④ 복합기초

16. 학교의 교실배치방식 중 클러스터(cluster)형에 관한 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 교실 간 간섭 및 소음이 적다.
- ② 각 교실이 외부와 접하는 면적이 많다.
- ③ 교실 단위의 독립성이 크다.
- ④ 마스터플랜의 융통성이 작다.

17. 다음과 같은 조건에서 실내측 벽면의 표면온도는?

- 벽체의 크기 : $1 \times 1 \text{ m}^2$
- 벽체의 두께 : 100 mm
- 외기온도 : 12°C
- 실내 공기온도(평균치) : 20°C
- 벽체 열관류율 : $2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
- 실내측 표면 열전달률 : $8 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

- ① 18°C ② 19°C
- ③ 20°C ④ 21°C

18. 결로를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 냉방을 하여 건물내부의 표면온도를 노점온도 이하로 한다.
- ② 환기를 통해 습한 공기를 제거한다.
- ③ 벽체 내부의 수증기압을 포화수증기압보다 작게 한다.
- ④ 단열을 강화하여 구조체의 열손실을 줄인다.

19. 철근의 피복두께를 확보하기 위해서 사용되는 재료는?

- ① 컬럼밴드(column band) ② 세퍼레이터(separator)
- ③ 폼타이(form tie) ④ 스페이서(spacer)

20. 주택의 설비시설 고도화와 에너지 절약대책에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 현재는 설비시설에 대한 투자비가 증가하는 추세이다.
- ② 설비시설을 집중화하는 계획을 한다.
- ③ 재활용에너지 설비는 초기투자비가 저렴한 반면 유지관리비가 많이 드는 단점이 있다.
- ④ 설비계획은 처음 설치할 때 많은 비용을 투자하더라도 이후에 발생하는 관리비를 적게 하는 것이 목표이다.

2과목 : 위생설비

21. 오수정화시설의 처리공법 중 활성오니법에 속하는 것은?

- ① 장기폭기방법 ② 접촉산화방법
- ③ 살수여상방법 ④ 회전원판접촉방법

22. 양수펌프 중심으로부터 2m 위에 저수조 수위가 일정하게 있고, 고가수조 수위는 펌프 중심으로부터 30m위에 있다. 양수배관 전체길이가 38m, 펌프의 토출압력이 15kPa일 때 최저 필요양정은? (단, 양수배관의 마찰손실수두는 50mmAq/m, 관이름 및 밸브류의 상당길이는 배관길이의 50%로 한다.)

- ① 30.85m ② 32.35m
- ③ 34.85m ④ 36.35m

23. 수도본관으로부터 저수탱크에 저수한 후 급수 펌프로 건물 내에 급수하는 방식은?

- ① 고가탱크방식 ② 펌프직송방식
- ③ 수도직결방식 ④ 압력탱크방식

24. 다음 중 간접배수로 하여야 하는 기구에 속하지 않는 것은?

- ① 세탁기 ② 세면기
- ③ 제빙기 ④ 식기세정기

25. 관 균등표에 의한 관경 결정 시 필요 없는 것은?

- ① 균등수 ② 유량선도
- ③ 기구의 접속관경 ④ 기구의 동시사용률

26. 다음 중 수자원 절약을 위한 배수 재이용시에 검토할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 공급시설의 안정성
- ② 재이용수의 사용범위
- ③ 상수(上水)기구의 구성요소
- ④ 배수의 수량과 수질의 안정성

27. 급수배관시스템에서 수격작용 발생에 따른 압력 상승에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 관두께에 비례한다.
- ② 배관경에 비례한다.
- ③ 유체의 속도에 비례한다.
- ④ 압력파의 전달속도에 비례한다.

28. 세정밸브식 대변기에서 토수된 물이나 이미 사용된 물이 역사이폰 작용에 의해 상수계통으로 역류하는 것을 방지하는 기구는?

- ① 볼탭 ② 슬리브
- ③ 스트레이너 ④ 버큘 브레이커

29. 기구급수부하단위(Fu)가 IFu인 위생기구의 종류 및 접속관경으로 옳은 것은?

- ① 세면기, 15mm ② 세면기, 25mm
- ③ 대변기, 15mm ④ 대변기, 25mm

30. 펌프의 전압정이 41.6m, 양수량이 400L/min일 때, 펌프의 축동력은? (단, 펌프의 효율은 55%이다.)

- ① 3.94kW ② 4.54kW
- ③ 4.94kW ④ 5.44kW

31. 급배수설비의 기본 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 우수는 공공하수도에 배수하지 않도록 한다.
- ② 상수의 급수계통은 크로스 커넥션이 되어서는 안된다.
- ③ 탱크 및 배수계통에는 통기관 등과 같은 적절한 통기 조치를 한다.
- ④ 급수계통은 역류나 역사이폰 작용의 위험이 생기지 않도록 한다.

32. 배수트랩에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① P트랩은 세면기 배수에 주로 이용된다.

- ② U트랩은 옥내 배수 수평주관 계통에 이용된다.
- ③ S트랩은 욕실 및 다용도실의 바닥배수에 주로 이용 된다.
- ④ 트랩은 하수 유해 가스가 역류해서 실내로 침입하는 것을 방지하기 위해서 설치한다.

33. 물의 경도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경도의 표시는 도(度) 또는 ppm이 사용된다.
- ② 경도가 큰 물을 경수, 경도가 낮은 물을 연수라고 한다.
- ③ 일반적으로 물이 접하고 있는 지층의 종류와 관계없이 지표수는 경수, 지하수는 연수로 간주된다.
- ④ 물의 경도는 물 속에 녹아있는 칼슘, 마그네슘 등의 염류의 양을 탄산칼슘의 농도로 환산하여 나타낸 것이다.

34. 배수 및 통기배관에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기구배수관의 통기는 트랩위어 위로 연결한다.
- ② 배수수직관의 관경은 배수의 흐름방향으로 축소하지 않는다.
- ③ 배수수평관에는 배수와 그것에 포함되어 있는 고형물을 신속하게 배출하기 위하여 구배를 두어야 한다.
- ④ 간접배수계통 및 특수배수계통의 통기관은 다른 통기계통과 접속하여 공동으로 대기 중에 개구한다.

35. 중앙식 급탕방법 중 간접가열식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고압보일러가 필요하다.
- ② 대규모 급탕설비에 적합하다.
- ③ 보일러를 난방설비와 겸용할 수 있다.
- ④ 저장조에는 온도조절장치(thermostat)를 설치하여 온도를 조절한다.

36. 4℃ 물을 100℃로 가열하였을 때 팽창한 체적의 비율은? (단, 4℃ 물의 밀도는 1kg/L, 100℃ 물의 밀도는 0.9586kg/L)

- ① 2.78%
- ② 3.13%
- ③ 4.32%
- ④ 5.42%

37. 신축곡관이라고도 하며, 구부림을 이용하여 배관의 신축을 흡수하는 신축이음쇠는?

- ① 루프형
- ② 벨로즈형
- ③ 슬리브형
- ④ 스위블형

38. 관내유동에서 층류와 난류를 판단하는 기준이 되는 것은?

- ① 마하(Mach)수
- ② 프란틀(Prandtl)수
- ③ 그라쇼프(Grashof)수
- ④ 레이놀즈(Reynolds)수

39. 급탕설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 급탕사용량을 기준으로 급탕순환펌프의 유량을 산정한다.
- ② 급수압력과 급탕압력이 동일하도록 배관 구성을 하는 것이 바람직하다.
- ③ 급탕부하단위수는 일반적으로 급수부하단위수의 3/4을 기준으로 한다.
- ④ 급탕 배관시 수평주관은 상향 배관법에서는 급탕관은 앞올림구배로 하고 환탕관은 앞내림 구배로 한다.

40. 다음과 같은 조건에서 어느 건물의 시간 최대 예상 급탕량

이 4000L/h일 때, 저장조 내의 가열 코일의 길이는?

- ㉠ 급탕온도 : 65℃
- 급수온도 : 5℃
- ㉡ 가열코일 : 관경 32mm의 동관, 단위 내측 표면적당 관길이 11.4m/m²
- ㉢ 열관류율 : 1000W/m² · K
- ㉣ 스케일에 따른 할증률 : 30%
- ㉤ 열원 : 온도 120℃ 증기
- ㉥ 물의 비열 : 4.2kJ/kg · K

- ① 약 5.9m
- ② 약 30.9m
- ③ 약 48.8m
- ④ 약 65.2m

3과목 : 공기조화설비

41. 공기조화방식 중 팬코일 유닛방식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 각 유닛의 수동제어가 불가능하다.
- ② 덕트 방식에 비해 유닛의 위치 변경이 쉽다.
- ③ 각 실에 수배관으로 인한 누수의 우려가 있다.
- ④ 유닛을 창문 밑에 설치하면 콜드 드래프트를 줄일수 있다.

42. 다음 중 동관의 사용용도로 가장 부적합한 것은?

- ① 급수관
- ② 급탕관
- ③ 증기관
- ④ 냉온수관

43. 다음과 같은 조건에서 실내 CO₂의 허용농도를 1000ppm으로 할 때, 필요환기량은?

- 재실인원 : 10인
- 실내 1인당 CO₂ 배출량 : 0.02m³/h
- 외기 CO₂ 농도 : 350ppm

- ① 249.2m³/h
- ② 275.4m³/h
- ③ 307.7m³/h
- ④ 356.8m³/h

44. 온수난방방식의 분류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 순환방식에 따라 중력식과 강제식으로 분류할 수 있다.
- ② 배관방식에 따라 단관식과 복관식으로 분류할 수 있다.
- ③ 온수온도에 따라 저온수식과 고온수식으로 분류할수 있다.
- ④ 팽창탱크방식에 따라 상향식과 하향식으로 분류할수 있다.

45. 건구온도 20℃, 절대습도 0.015kg/kg인 습공기 6kg의 엔탈피는? (단, 건공기 정압비열 1.01kJ/kg · K, 수증기 정압비열 1.85kJ/kg · K, 0℃에서 포화수의 증발 잠열 2501kJ/kg)

- ① 58.24kJ
- ② 120.67kJ
- ③ 228.77kJ
- ④ 349.62kJ

46. 다음의 송풍기 풍량제어법 중 축동력이 가장 적게 소요되는 것은?

- ① 회전수제어 ② 토출댐퍼제어
- ③ 흡입댐퍼제어 ④ 흡입베인제어

47. 각 방열기에 온수를 균등하게 공급하기 위해 각 방열기에 대한 공급관과 환수관의 길이를 대체로 같게 하는 배관방식은?

- ① 재순환방식 ② 역환수방식
- ③ 변유량방식 ④ 직접환수방식

48. 공기조화기용 코일에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 더블서킷코일은 유량이 많을 때 사용된다.
- ② 대향류보다는 평행류로 하는 것이 전열효과가 좋다.
- ③ 냉수코일과 온수코일을 겸용으로 사용하는 경우, 선정은 냉수코일을 기준으로 한다.
- ④ 튜브 내의 유속은 1.0m/s 전후로 하는 것이 펌프의 설비비 및 효율상 적당하다.

49. 각종 보일러에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수관보일러는 대형건물이나 지역난방 등에 사용된다.
- ② 관류보일러는 보유수량이 많아 주로 공조용으로 사용된다.
- ③ 주철제보일러는 규모가 비교적 작은 건물의 난방용으로 사용된다.
- ④ 연관보일러는 예열시간이 길고 반입 시 분할이 어렵다는 단점이 있다.

50. 공기조화기의 가열코일 입구와 출구에서 공기의 상태값이 변화하지 않는 것은?

- ① 엔탈피 ② 상대습도
- ③ 건구온도 ④ 절대습도

51. 다음 중 벽 취출구에서 동일한 취출풍속일 때 상승거리가 가장 긴 시기는?

- ① 난방시 ② 냉방시
- ③ 중간기 ④ 어느 때나 동일

52. 다음 중 송풍량이나 장비용량 결정을 주된 목적으로 하는 부하계산법은?

- ① 표준 bin법 ② 냉난방도일법
- ③ 최대부하계산법 ④ 동적열부하계산법

53. 다음 중 다단펌프를 사용하는 가장 주된 목적은?

- ① 흡입양정이 큰 경우
- ② 토출량을 줄이기 위한 경우
- ③ 높은 토출양정이 필요한 경우
- ④ 수중에 펌프를 설치하는 경우

54. 수배관에서 위치수두 10mAq, 압력수두 30mAq, 속도 2.5m/s로 관 속을 흐르는 물의 전수두는?

- ① 13.06m ② 13.24m
- ③ 40.32m ④ 42.54m

55. 다음과 같은 조건에서 코일로 제거되는 전열량에 대한 현열량의 비는?

㉠ 코일 입구공기의 온도 $t_1 = 35^\circ\text{C}$
 ㉡ 코일 입구공기의 엔탈피 $h_1 = 72\text{kJ/kg}$
 ㉢ 코일 출구공기의 온도 $t_2 = 17^\circ\text{C}$
 ㉣ 코일 출구공기의 엔탈피 $h_2 = 42\text{kJ/kg}$
 ㉤ 공기의 비열 $1.01\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$

- ① 0.606 ② 0.701
- ③ 0.806 ④ 0.901

56. 온수난방에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 온수의 현열을 이용하여 난방하는 방식 이다.
- ② 한랭지에서는 운전정지 중 동결의 우려가 있다.
- ③ 증기난방에 비해 예열시간이 짧아 간헐운전에 적합하다.
- ④ 증기난방에 비해 난방부하 변동에 따른 온도 조절이 용이하다.

57. 주방, 공장, 실험실에서와 같이 오염물질의 확산을 가능한 극소화시키기 위해 사용하는 환기방식은?

- ① 희석환기 ② 전체환기
- ③ 집중환기 ④ 국소환기

58. 표준상태의 공기가 12m/s로 장방형 덕트 내로 흐르고 있다. 덕트 내에 풍량조절댐퍼가 30° 각도로 설치되어 있을 때 댐퍼의 국부저항계수가 3.73이라면 댐퍼에 의한 압력손실은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m^3 이다.)

- ① 164.5Pa ② 284.2Pa
- ③ 322.3Pa ④ 474.6Pa

59. 체크밸브에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유체의 역류를 방지하기 위한 것이다.
- ② 스윙형 체크밸브는 수평배관에 사용할 수 없다.
- ③ 스윙형 체크밸브는 유수에 대한 마찰저항이 리프트형보다 적다.
- ④ 리프트형 체크밸브는 글로브 밸브와 같은 밸브 시트의 구조로써 유체의 압력에 밸브가 수직으로 올라가게 되어 있다.

60. 송풍기의 크기를 나타내는 송풍기 번호의 결정 방법으로 옳은 것은? (단, 원심 송풍기의 경우)

- ① $No(\#) = \text{회전날개의 지름}(\text{mm}) / 100(\text{mm})$
- ② $No(\#) = \text{회전날개의 지름}(\text{mm}) / 120(\text{mm})$
- ③ $No(\#) = \text{회전날개의 지름}(\text{mm}) / 150(\text{mm})$
- ④ $No(\#) = \text{회전날개의 지름}(\text{mm}) / 180(\text{mm})$

4과목 : 소방 및 전기설비


61. 20[Ω]과 30[Ω]의 저항이 병렬로 연결되어 있을 때 합성 저항은?

- ① 12[Ω] ② 30[Ω]
- ③ 50[Ω] ④ 64[Ω]

62. 자동화재탐지설비의 하나의 경계구역의 면적은 최대 얼마 이하로 하는가? (단, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것 제외)

- ① 150m^2 ② 300m^2

- ③ 500m² ④ 600m²
63. 변압기에서 입력전력에 대한 출력전력의 비율을 의미하는 것은?
 ① 부하율 ② 수용률
 ③ 역률 ④ 효율
64. 옥내소화전설비의 수원의 저수량은 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 옥내소화전의 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수는 5개이다.) (2021년 04월 01일 개정된 규정 적용됨)
 ① 5.2m³ ② 13m³
 ③ 26.2m³ ④ 39m³
65. 빛의 분광특성이 색의 보임에 미치는 효과를 무엇이라고 하는가?
 ① 연색성 ② 색온도
 ③ 시감도 ④ 순응도
66. 엘리베이터의 구성장치 중 일정 이상의 속도가 되었을 때 브레이크나 안전장치를 작동시키는 기능을 하는 것은?
 ① 완충기 ② 조속기
 ③ 권상기 ④ 가이드 슈
67. 유입 변압기에서 콘서베이터(conservator)의 주된 사용 목적은?
 ① 열화 방지 ② 아크 방지
 ③ 과전압 방지 ④ 과전류 방지
68. 무접점 계전기에 사용되는 전력전자소자(트랜지스터, 다이오드)의 장점으로 옳지 않은 것은?
 ① 스위칭 속도가 빠르다.
 ② 전력소비가 대단히 작다.
 ③ 잡음(noise)의 영향을 받지 않는다.
 ④ 접점의 개폐동작으로 인한 마모현상이 없다.
69. 다음의 제어동작 중 ON-OFF 동작이라고도 하며, 항상 목표치와 제어결과가 일치하지 않는 동작간극을 일으키는 결점이 있는 것은?
 ① PI 제어동작 ② 비례제어동작
 ③ 2위치 제어동작 ④ 다위치 제어동작
70. 물분무소화설비를 설치하는 차고 또는 주차장의 배수설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 차량이 주차하는 바닥은 배수구를 향하여 100분의 20 이상의 기울기를 유지할 것
 ② 차량이 주차하는 장소의 적당한 곳에 높이 7cm 이하의 경계턱으로 배수구를 설치할 것
 ③ 배수설비는 가압송수장치의 최대송수능력의 수량을 유효하게 배수할 수 있는 크기 및 기울기로 할 것
 ④ 배수구에는 새어나온 기름을 모아 소화할 수 있도록 길이 40m 이하마다 집수관 · 소화핏트 등 기름분리장치를 설치할 것
71. 그림과 같은 회로에서 전류계에 흐르는 전류가 0일 때 저항 값 X[Ω]는?




- ① 22 ② 36
 ③ 42 ④ 49
72. 다음 중 옥내 배선의 전선 굵기 결정 요소와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 전압 강하 ② 허용 전류
 ③ 외부 온도 ④ 기계적 강도
73. 다음의 도시가스 가스유량 산정식에서 d가 의미 하는 것은?

$$Q = K \sqrt{\frac{hd^5}{Sl}}$$
 ① 압력손실 ② 유량계수
 ③ 관의 내경 ④ 관의 길이
74. 전기시설물의 감전방지, 기기손상방지, 보호계전기의 동작확보를 위해 실시하는 공사는?
 ① 접지공사 ② 승압공사
 ③ 전압강하공사 ④ 트래킹(Tracking)공사
75. 3상 4선식 평형회로에서 선간전압이 380[V]이고 선전류가 10[A]인 회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 상전류는 10[A]이다.
 ② 상전압은 220[V]이다.
 ③ 피상전력은 약 6580[VA]이다.
 ④ 중성선에 흐르는 전류는 30[A]이다.
76. 다음의 옥외소화전설비의 배관 등에 관한 설명 중 () 안에 알맞은 것은?
 호스접결구는 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 미하의 위치에 설치하고 특정소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리가 최대 () 미하가 되도록 설치하여야 한다.
 ① 15m ② 30m
 ③ 40m ④ 50m
77. 권상하중 8[ton], 속도 20[m/min]로 권상하는 권상용 전동기의 용량[kW]은? (단, 전동기를 포함한 권상기의 효율은 65[%]이다.)
 ① 약 40 ② 약 50
 ③ 약 60 ④ 약 70
78. 교류전압 파형을 관찰할 수 있는 계측기는?
 ① 전압계 ② 전류계

- ③ 주파수계 ④ 오실로스코프

79. 다음 그림에서 합성 정전용량은?



- ① C ② 2C
- ③ 3C ④ 4C

80. 스프링클러설비에서 고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장치의 경우, 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 헤드까지의 수직거리)는 최소 얼마 이상이 되도록 하여야 하는가? (단, 배관의 마찰손실 수두는 무시하고 안전율은 15%로 한다)

- ① 8.5m ② 11.5m
- ③ 17m ④ 25m

5과목 : 건축설비관계법규

81. 특정소방대상물이 지하가 중 터널인 경우, 옥내 소화전설비를 설치하여야 하는 길이 기준은?

- ① 500m 이상 ② 1000m 이상
- ③ 1500m 이상 ④ 2000m 이상

82. 건축물의 설계자가 해당 건축물에 대한 구조의 안전을 확인하는 경우 건축구조기술사의 협력을 받아야하는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 5층인 건축물 ② 특수구조 건축물
- ③ 다중이용 건축물 ④ 준다중이용 건축물

83. 다음의 소방시설 중 경보설비에 속하지 않는 것은?

- ① 누전경보기 ② 비상방송설비
- ③ 자동화재속보설비 ④ 무선통신보조설비

84. 건축물의 관람석 또는 집회실로부터 바깥쪽으로는 출구로 쓰이는 문을 안여닫이로 하여서는 안되는 대상 건축물에 속하지 않는 것은?

- ① 종교시설 ② 판매시설
- ③ 위락시설 ④ 장례시설

85. 다음의 무창층의 정의 내용 중 밑줄 친 각 목의 요건으로 옳지 않은 것은?

"무창층"이란 지상층 중 다음 각 목의 요건을 모두 갖춘 개구부의 면적의 합계가 해당 층의 바닥면적의 30분의 1 이하가 되는 층을 말한다.

- ① 내부 또는 외부에서 쉽게 부수거나 열 수 없을 것
- ② 도로 또는 차량이 진입할 수 있는 빈터를 향할 것
- ③ 크기는 지름 50cm 이상의 원이 내접할 수 있는 크기일 것
- ④ 해당 층의 바닥면으로부터 개구부 일부분까지의 높이가 1.2m 이내일 것

86. 같은 건축물 안에 공동주택과 위락시설을 함께 설치하고자 하는 경우, 공동주택의 출입구와 위락시설의 출입구는 서로 그 보행거리가 최소 얼마 이상이 되도록 설치하여야 하는가?

- ① 10m ② 20m
- ③ 30m ④ 40m

87. 건축물의 냉방설비에 대한 설치 및 설계기준에 정의된 축냉식 전기냉방설비의 구분에 속하지 않는 것은?

- ① 지열식 냉방설비 ② 수축열식 냉방설비
- ③ 빙축열식 냉방설비 ④ 잠열축열식 냉방설비

88. 교육연구시설 중 학교의 교실 간 소음 방지를 위해 설치하는 경계벽의 구조로 옳지 않은 것은?

- ① 석조로서 두께가 15cm인 것
- ② 철근콘크리트조로서 두께가 12cm인 것
- ③ 무근콘크리트조로서 두께가 15cm인 것
- ④ 콘크리트블록조로서 두께가 15cm인 것

89. 다음은 특별피난계단의 구조에 관한 기준 내용이 다. () 안에 알맞은 것은?

계단실 및 부속실의 실내에 접하는 부분의 마감은 ()로 할 것

- ① 내화재료 ② 불연재료
- ③ 방화재료 ④ 준불연재료

90. 건축법령상 고층건축물의 정의로 알맞은 것은?

- ① 층수가 30층 이상이거나 높이가 90m 이상인 건축물
- ② 층수가 30층 이상이거나 높이가 120m 이상인 건축물
- ③ 층수가 50층 이상이거나 높이가 150m 이상인 건축물
- ④ 층수가 50층 이상이거나 높이가 200m 이상인 건축물

91. 건축물의 에너지절약 설계기준상 외기에 직접 면하고 1층 또는 지상으로 연결된 출입문을 방풍구조로 하지 않을 수 있는 경우에 속하지 않는 것은?

- ① 기숙사의 출입문
- ② 너비가 1.2m인 출입문
- ③ 바닥면적이 200m²인 개별 점포의 출입문
- ④ 사람의 통행을 주목적으로 하지 않는 출입문

92. 건축물의 용도변경과 관련된 시설군 중 문화집회 시설군에 속하지 않는 것은?

- ① 종교시설 ② 위락시설
- ③ 수련시설 ④ 관광휴게시설

93. 층수가 10층이며, 각 층의 거실면적이 2000m²인 백화점에 설치하여야 하는 승용승강기의 최소 대수는? (단, 16인승 승용승강기의 경우)

- ① 2대 ② 3대
- ③ 5대 ④ 6대

94. 대형건축물의 건축허가 사전승인신청 시 제출 도서의 종류 중 기본설계도서에 속하지 않는 것은?

- ① 투시도 ② 구조계획서

- ③ 내외마감표 ④ 주차장평면도
95. 특정소방대상물이 복합건축물인 경우, 공동 소방안전관리자를 선임하여야 하는 연면적 기준은?
 ① 1000m² 이상 ② 2000m² 이상
 ③ 3000m² 이상 ④ 5000m² 이상
96. 신축 또는 리모델링하는 경우, 시간당 0.5회 이상의 환기가 이루어질 수 있도록 자연환기설비 또는 기계환기설비를 설치하여야 하는 대상 공동주택의 세대 기준은?
 ① 50세대 이상 ② 100세대 이상
 ③ 150세대 이상 ④ 200세대 이상
97. 특별시나 광역시에 건축물을 건축할 경우, 특별시장이나 광역시장의 허가를 받아야 하는 대상 건축물의 연면적 기준은?
 ① 연면적의 합계가 1만 제곱미터 이상인 건축물
 ② 연면적의 합계가 2만 제곱미터 이상인 건축물
 ③ 연면적의 합계가 10만 제곱미터 이상인 건축물
 ④ 연면적의 합계가 20만 제곱미터 이상인 건축물
98. 건축물의 설비기준 등에 관한 규칙에 따라 피뢰설비를 설치하여야 하는 대상 건축물의 높이 기준은?
 ① 10m 이상 ② 15m 이상
 ③ 20m 이상 ④ 31m 이상
99. 계단을 대체하여 설치하는 경사로의 경사도 기준으로 옳은 것은?
 ① 1 : 5를 넘지 아니할 것 ② 1 : 6를 넘지 아니할 것
 ③ 1 : 7를 넘지 아니할 것 ④ 1 : 8를 넘지 아니할 것
100. 건축물에 설치하는 환기구는 바닥으로부터 최소 얼마 이상의 높이에 설치하는 것을 원칙으로 하는가?
 ① 1.5m ② 2m
 ③ 3m ④ 4m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	③	④	③	①	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	③	②	④	①	①	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	②	②	②	③	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	④	①	③	①	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	③	④	④	①	②	②	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	③	③	①	③	④	③	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	④	①	①	②	①	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	①	④	③	①	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	①	④	②	①	③	①	④	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	②	④	②	③	③	④	②