

2006년01월22일년 건설기계정비기능사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 건설기계정비(임의구분)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	②	③	①	②	③	④	③	②	④	③
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	②	②	④	③	③	④	③	③	③	④
【2과목 : 20문제】 일반기계공학(임의구분)	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	②	④	④	②	②	②	③	①	②
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	③	①	③	④	②	②	③	③	③
【3과목 : 20문제】 안전관리(임의구분)	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	③	①	②	③	①	④	②	①	①	②
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	②	④	③	③	③	③	①	①	①

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 · 오답 · 규정변경)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 건설기계정비(임의구분) (20문제)

- 실린더 체적이 1000 cc 이고 행정체적이 850 cc 인 엔진의 압축비는?
 ① 5.60 : 1
 ② 6.67 : 1
 ③ 5.67 : 1
 ④ 7.52 : 1
- 캠축 캠의 마모가 심할 때 일어나는 현상 중 틀린 것은?
 ① 흡배기 효율이 낮아진다
 ② 소음이 심해진다.
 ③ 밸브 간극이 작아진다
 ④ 밸브의 유효행정이 적어진다.
- 120 AH 의 축전지가 매일 1% 자기방전을 한다. 이것을 보완키 위하여 미전류 충전기의 충전전류는 몇 A로 조정 하면 되겠는가?
 ① 0.05 A
 ② 0.1 A
 ③ 0.12 A
 ④ 0.5 A
- 건설기계의 자동 에어컨에서 사용되는 센서에 해당되지 않는 것은?
 ① 외기센서
 ② 세핑센서
 ③ 일사센서
 ④ 실내온도센서
- 디젤기관에서 시동을 용이하게 하는 장치에 해당되지 않는 것은?
 ① 디콤프 장치
 ② 글로우 플러그 장치
 ③ 터보차저 장치
 ④ 연소 촉진제 공급장치

- 혼을 축전지에 직접 연결하였을 때에는 작동되나 건설기계 에 장착 하였을 때에는 작동되지 않았을 경우에 그 원인이 아닌 것은?
 ① 퓨즈의 소손
 ② 혼 릴레이 작동 불량
 ③ 혼 스위치 불량
 ④ 축전지 전압이 낮을 때
- 다음과 같이 AC발전기 정비시 유의사항을 설명한 것 중 잘못 설명된 것은?
 ① 차에 장착된 채로 조정기의 전압조정을 행할 때에는 반드시 점화스위치를 끄고서 행해야 한다.
 ② 다이오드 표면에 물이 닿으면 발전불량이 되기 쉬워 조심해야한다.
 ③ 다이오드 점검시에는 메거를 사용하여 고전압을 가해한다.
 ④ 발전기 및 조정기의 B단자 F단자를 접지시켜서는 절대로 안된다.
- 배기가스(gas)중 검은 연기를 내는 원인이 아닌 것은?
 ① 압축압력이 낮아 압축온도가 낮을 때
 ② 노즐에서 관통력과 무화가 강할 때
 ③ 분사시기가 나쁠 때
 ④ 노즐로 부터 분사상태가 나쁠 때
- 디젤기관 연료 분사계통에 널리 쓰이는 펌프는?
 ① 터빈펌프
 ② 기어펌프
 ③ 다이어프램 펌프
 ④ 플런저 펌프
- 저속 상태가 나쁘고 회전이 일정하지 아니할 때의 원인으로 틀린 것은?
 ① 노즐 분사압력이 일정치 않다.
 ② 노즐의 무화상태가 불량하다.
 ③ 거버너(조속기)스프링의 장력이 정상이다.
 ④ 플런저의 송유량이 일정치 못하다.

11. 4행정 디젤기관의 흡기밸브가 상사점 전 10도 에서 열리고 하사점 후 15도 에서 닫혔다. 배기밸브가 하사점 전 20도 에서 열리고 상사점 후 15도에서 닫혔다면 이 기관에 밸브오버랩 각은 몇 도 인가?

① 20

② 25

③ 30

④ 35

12. 피스톤 링에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 크롬 도금한 링은 마멸이 적으므로 분해 정비할 때마다 갈아 끼우지 않아도 된다.

② 바깥 둘레가 테이퍼 되어 있는 링은 지름이 큰 쪽을 아래로 하여 끼운다.

③ 링의 이음 간극은 제2링보다 톱링쪽을 적게 한다.

④ 크롬 도금한 링은 크롬도금한 실린더에 사용한다.

13. 다음 중 전자제어 연료분사장치의 온도 센서로 가장 많이 사용되는 것은?

① 저항

② 다이오드

③ TR

④ NTC 서미스터

14. 실린더 블록의 윤활유 통로 막힘의 검사방법으로 가장 좋은 것은?

① 철사를 넣어 검사한다.

② 유압에 의하여 검사한다.

③ 압축공기로 검사한다

④ 물을 넣어가며 검사한다.

15. 건설기계의 머플러나 소음기에 카본이나 찌꺼기가 많이 쌓이면 어떻게 되는가?

① 역화발생

② 엔진의 과냉

③ 엔진의 과열

④ 폭발압력이 높아진다.

16. 윤활유의 작용이 아닌 것은?

① 응력분산작용

② 밀봉작용

③ 방청작용

④ 산화작용

17. 스프링의 재료로써 갖추어야할 성질이 아닌 것은?

① 탄성계수가 커야 한다.

② 탄성한도가 높아야 한다.

③ 피로한도가 낮아야 한다.

④ 크리프 한도가 높아야 한다.

18. 선반에서 테이퍼를 깎는 방법이 아닌 것은?

① 복식공구대 이용

② 테이퍼 절삭장치 이용

③ 백기어를 사용한 방법

④ 심압대 편위에 의한 방법

19. 미세한 슛돌가루를 사용해 공작물의 표면을 매끈하게 다듬 짓는 방법으로 처음에는 탄화수소계의 분말을 사용하고, 완성용으로는 산화 알루미늄계를 사용하는 정밀도가 높은 부품의 제작시 주로 사용되는 정밀 가공방법은?

① 호닝

② 슈퍼피니싱

③ 래핑

④ 폴리싱

20. 용접에서 모재와 용착금속의 경계부분에 오목하게 파여 들어간 것을 무엇이라 하는가?

① 스파터(spatte)

② 슬래그(slag)

③ 오버랩(overlap)

④ 언더컷(undercut)

【2과목】 일반기계공학(임의구분) (20문제)

21. 치수기입법 중 두께 3 mm의 판을 표시하는 방법은?

① R3

② C3

③ t3

④ □3

22. 아크가 발생하는 초기에 용접봉과 모재가 냉각되어 있어 입열이 부족하여 아크가 불안정하기 때문에 아크 초기만 용접 전류를 특별히 크게 하는 것을 무엇이라 하는가?

① 원격 제어 장치

② 핫 스타트 장치

③ 전격 방지 장치

④ 탭 전환 장치

23. 델타 메탈"(delta metal)이란?





① 7.3 황동에 1~2%의 Sn을 첨가한 합금

② 7.3 황동에 1~2%의 Fe를 첨가한 합금

③ 6.4 황동에 1~2%의 Sn을 첨가한 합금

④ 6.4 황동에 1~2%의 Fe를 첨가한 합금

24. 다음 줄무늬 방향의 기호 중 가동으로 생긴 선이 거의 동심원인 것을 표시하는 항은?



25. ABC나사라고도 하며 나사산의 각이 60도인 나사는?

① 관용나사

② 유니파이 나사

③ 애크미 나사

④ 테이퍼 나사

26. 용접시 외부에서 주어지는 용접입열을 계산하는 공식으로 맞는 것은?(단, H: 용접입열(J/cm), I: 아크전류(A), E: 아크전압(V), V: 용접속도 (cm/min) 이다.)

① $H=V/60EI$

② $H=60EI/V$

③ $H=60EV/I$

④ $H=60VI/E$

27. 다음 중 보통 선반의 크기로 표시되지 않는 것은?

① 베드 위의 스윙

② 선반의 종량

③ 양 센터 사이의 거리

④ 왕복대 위의 스윙

28. 스퍼 기어에서 피치원의 지름이 150 mm이고, 잇수가 50 일 때 모듈(module)은?

① 5

② 4

③ 3

④ 2

29. 운전 중 회전을 자유로이 단속할 수 있는 축이음은?

① 클러치

② 플랜지 조인트

③ 커플링

④ 유니버설 조인트

30. 너트의 풀림을 방지하는 것이 아닌 것은?

① 스프링 와셔

② 아이 너트

③ 로크 너트

④ 분할 핀

31. 탄소강에서 적열취성(red shortness)을 일으키는 원소는?

① S

② P

③ Mn

④ Si

32. 클러치를 정비하여 설치한 후 소음 검사를 할 때 자동차의 운전 상태로 가장 적당한 것은?

① 가속 운전시

② 감속 운전시

③ 공전 운전시

④ 등속 운전시

33. 복스렌치가 오픈 엔드 렌치보다 더 사용되는 가장 중요한 이유는?

- ① 볼트, 너트 주위를 완전히 싸게 되어 있어서 사용 중에 미끄러지지 않는다.
- ② 여러가지 크기의 볼트, 너트에 사용할 수 있다.
- ③ 값이 싸며, 적은 힘으로 작업할 수 있다.
- ④ 가볍고, 사용하는데 양손으로도 사용할 수 있다.

34. 고압가스 용기의 도색 중 옳게 표시된 것은?

- ① 산소 - 적색
- ② 수소 - 흰색
- ③ 아세틸렌 - 노란색
- ④ 액화암모니아 - 파란색

35. 연삭작업상 안전지침을 설명하였다. 적당치 않는 것은?

- ① 슷돌차의 회전은 규정이상을 초월해서는 안된다.
- ② 방진안경을 반드시 써야 한다.
- ③ 스위치를 넣은 다음 약 3분 공전상태를 확인후 작업해야 한다
- ④ 슷돌차의 정면에 서서 연삭하는 것이 안전하다.

36. 회로시험기로 전기회로의 측정 점검을 하고자 한다. 측정기 취급이 잘못된 것은?

- ① 테스트 리드의 적색은 + 단자에, 흑색은 - 단자에 꽂는다
- ② 전류를 측정시는 회로를 연결하고 그 회로에 병렬로 테스터를 연결 하여야 한다.
- ③ 각 측정 범위의 변경은 큰 쪽 부터 작은 쪽으로 하고 역으로 하지 않는다.
- ④ 중앙 손잡이 위치를 측정 단자에 합치시켜야 한다.

37. 다음 중 사고로 인한 재해가 가장 많이 발생하는 기계 장치는?

- ① 기관
- ② 벨트폴리
- ③ 래크
- ④ 동력전달장치

38. 가스용접 작업시 안전관리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 산소누설 시험은 비눗물을 사용한다
- ② 토치 끝으로 용접물의 위치를 바꾸거나 재를 제거하면 안 된다.
- ③ 토치에 점화할 때에는 성냥불과 담배불로 사용하여도 무방하다.
- ④ 산소 bombe와 아세틸렌 bombe 가까이에서는 불꽃 조정을 피해야 한다.

39. 차량의 적재함 뒤로 나오는 긴 물건을 운반시 위험을 표시 하는 방법으로 가장 적절한 방법은?

- ① 뒷 부분에 깃대를 꽂고 운반한다.
- ② 물건 끝 부분에 진한 청색을 칠하고 운반한다.
- ③ 긴 물건 뒷부분에 적색으로 표시하고 운반한다.
- ④ 적재함에 회색으로 위험표시를 한다.

40. 리머가공에 관련하여 올바르게 설명한 것은?

- ① 리머는 직경 10mm 이상의 것은 없다.
- ② 리머는 드릴 구멍보다 먼저 작업한다.
- ③ 리머는 드릴 구멍보다 더 정밀도가 높은 구멍을 가공 하는데 필요하다.
- ④ 리머는드릴 구멍보다 더 작게 하는데 사용한다.

【3과목】 안전관리(임의구분) (20문제)

41. 실린더가 마멸되었을 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ① 압축, 압력의 저하
- ② 출력의 저하
- ③ 연료의 소모 저하
- ④ 열효율의 저하

42. 일반적으로 작업 중 작동유의 최저, 최고 허용온도는 약 몇 도 인가?

- ① 40~80
- ② 20~50
- ③ 40~100
- ④ 20~90

43. 무한케도(크롤러)형 굴삭기 주행속도가 정상보다 느릴 경우의 원인을 열거 하였다. 옳지 않은 것은?

- ① 피스톤펌프의 사판 경사각이 작게 조정되어 있다.
- ② 릴리프밸브의 압력이 낮게 조정되어 있다.
- ③ 유압유 점도가 너무 낮다
- ④ 교축밸브의 출구가 작게 열려 있다.

44. O-링의 설치시 주의사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 실(seal)을 꼬이지 않도록 한다.
- ② 실(seal)의 상태를 검사한다.
- ③ 실(seal)에 윤활유를 바른다.
- ④ 실(seal)의 운동 면을 손상시키지 않는다.

45. 건설기계의 구동축을 분리하고 허브 시일을 점검한 결과 정상 인 것은?

- ① 허브 내의 시일 접촉부가 광이나고 단계가 진 부분이 보 이지 않는다.
- ② 시일 내면의 접촉부가 약간 굽혀있다.
- ③ 시일 내면의 마모부위가 0.1mm 미만의 흠집이 보인다.
- ④ 시일 내면은 마모나 변형이 있어도 누유가 없으면 교환할 필요는 없다.

46. 지게차의 전 · 후방 안전 경사각도는 무엇으로 조정하는가?

- ① 리프트 실린더 브라켓
- ② 리프트 실린더 로드
- ③ 틸트 실린더 브라켓
- ④ 틸트 실린더 로드

47. 다음 건설기계의 유압장치 구조 중 유압에너지를 기계적 에너 지로 변환시켜주는 일을 하는 것은?

- ① 오일 제어 밸브
- ② 유압 액추에이터
- ③ 유압 펌프
- ④ 오일 탱크

48. 유압 서블의 주행 및 선회의 힘이 약하다. 그 원인으로 다음 중 가장 적합한 것은?

- ① 흡입 스트레이너가 막혔다.
- ② 릴리프 밸브의 설정압이 높다.
- ③ 작동유의 온도가 높다.
- ④ 축압기가 파손되었다.

49. 건설기계의 공기브레이크에서 유압브레이크의 휠 실린더와 같 은 기능을 하는 것은?

- ① 브레이크 챔버
- ② 브레이크 밸브
- ③ 릴레이 밸브
- ④ 퀵 릴리스 밸브

50. 건설기계에서 트랙의 캐리어 롤러(carrier roller)는 무슨 일을 하는가?

- ① 전부 유동륜을 고정한다
- ② 트랙을 지지한다
- ③ 가동륜을 지지한다
- ④ 스프링을 지지한다.

51. 불도저의 뒤쪽 케이스 뒷면에 있는 유압리퍼는 일반적으로 몇 개의 생크(shank)로 구성되어 있나?

- ① 1~5개
- ② 6~10개
- ③ 10~15개
- ④ 8~12개



전자문제집 CBT(App Store) : [\[다운로드\]](#)



전자문제집 CBT(Google Play) : [\[다운로드\]](#)

52. 모터그레이더에서 기어가 잘 안들어 가는 원인에 대한 설명이 다. 해당되지 않는 것은?

- ① 디스크 페이싱 마모
- ② 클러치 브레이크의 작동 불량
- ③ 클러치 스프링의 이완
- ④ 페달의 유격과다

53. 건설기계 종류별 용도를 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 모우터 그레이더: 제설, 파이프 매설, 배수로 제방작업에 사용
- ② 기중기: 중화물 적하 및 운반과 굴토작업에 이용
- ③ 도저: 트랙터의 작업능력에 따라 삼을 장치한 것
- ④ 로울러: 신기, 운방, 하역 등의 일반작업을 할 수 있는 기계

54. 유압장치에 사용되는 오일 실이다. 운동용 실은?

- ① 실 테이프
- ② 금속 실
- ③ 메카니컬 실
- ④ 액체 실

55. 다음 볼도저의 클러치 정비에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 주 압력 안전밸브가 열린채 고착되어 있으면 압력이 낮다.
- ② 주 압력 안전밸브의 스프링이 약해져 있으면 압력이 낮다.
- ③ 변속기 케이스의 흡입 스크린이 막혀 있으면 압력이 높다.
- ④ 모듈레이팅 밸브커버 밑의 심이 두꺼우면 압력이 높다.

56. 라인 릴리프 밸브와 시스템 릴리프 밸브의 압력 관계를 가장 적합하게 표시한 것은?

- ① 라인 릴리프밸브 압력 < 시스템 릴리프밸브 압력
- ② 라인 릴리프밸브 압력 = 시스템 릴리프밸브 압력
- ③ 라인 릴리프밸브 압력 > 시스템 릴리프밸브 압력
- ④ 라인 릴리프밸브 압력 ≤ 시스템 릴리프밸브 압력

57. 유체토크 변환기의 구성 3요소에 해당되지 않는 것은/

- ① 펌프 임펠러
- ② 스테이터
- ③ 사이드 기어
- ④ 터빈

58. 유압펌프에서의 토출량에 대해서 바르게 설명한 것은?

- ① 단위 시간당 토출해 낼 수 있는 유량이다.
- ② 단위 체적당 토출해 낼 수 있는 유량이다.
- ③ 최단 시간당 토출 가능한 최대 유량이다.
- ④ 최장 시간당 토출 가능한 유량이다.

59. 휠 구동식 건설기계의 전 차륜 정렬에서 캐스터를 두는 이유는?

- ① 주행 중 조향 바퀴에 방향성을 부여한다.
- ② 조향 휠의 조작력을 적게할 수 있다.
- ③ 앞 바퀴의 시미현상을 방지할 수 있다.
- ④ 조향시에 앞바퀴의 직진성능을 향상 시킨다.

60. 엔진의 회전수가 1500rpm이고, 변속비가 1.5, 종감속비가 4.0 일때 총감속비는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 4.5
- ② 5.5
- ③ 6
- ④ 12