

2003년05월25일년 소방설비산업기사(전기) 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 소방원론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	③	③	②	④	②	④	②	④	④	①
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	③	③	②	④	④	①	④	④	④	②
【2과목 : 20문제】 소방전기회로	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	③	④	①	①	④	④	①	③	①	③
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	①	②	①	①	④	③	④	①	②	④
【3과목 : 20문제】 소방관계법규	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	④	④	③	①	①	④	②	①	①	④
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	①	②	①	③	①	②	④	④	①	④
【4과목 : 20문제】 소방전기시설의 구조 및 원리	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	①	③	③	②	①	③	②	④	②	①
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	①	④	④	④	④	③	②	③	④	④

전자문제집 CBT 홈페이지 : <https://www.cbtestpro.kr>

최신 수정 자료와 해설(오타 • 오답 • 규정보정)은 cbtestpro.kr 웹 및 앱에서 확인하세요.

기출문제의 저작권은 출제기관에 있습니다. cbtestpro.kr 및 관련 앱에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.



전자문제집 CBT

빠르고 효과적으로 배워 시험 합격을 노려라!



【1과목】 소방원론 (20문제)

1. 소화기의 설치 장소로 적당하지 않은 곳은?

- ① 통행 또는 피난에 지장을 주지 않는 장소
- ② 사용시 반출이 용이한 장소
- ③ 장난의 방지를 위하여 사람들의 눈에 띄지 않는 장소
- ④ 위험물 등 각 부분으로부터 규정된 거리이내의 장소

2. 인화점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 가연성 액체의 발화와 깊은 관계가 있다.
- ② 반드시 점화원의 존재와 연관된다.
- ③ 연소가 지속적으로 확산될 수 있는 최저온도이다.
- ④ 연료의 조성, 점도, 비중에 따라 달라진다.

3. 물의 증발잠열은 소화에서 중요한 역할을 한다. 100°C에서의 증발잠열은 몇 cal/g 인가?

- ① 79
- ② 539
- ③ 650
- ④ 710

4. 방화재료의 구분이 잘못된 것은?

- ① 불연재료-철판
- ② 불연재료-석면 슬레이트
- ③ 준불연재료-목모,시멘트판
- ④ 준불연재료-유리

5. 점화원이 될수 없는 것은?

- ① 단열압축
- ② 대기압
- ③ 정전기불꽃
- ④ 전기 불꽃

6. 내열용 비닐 절연전선의 약호는?

- ① MI
- ② IV
- ③ CV
- ④ HIV

7. 불타고 있는 유류화재 표면을 포말로 덮어 소화하는 주된 소화 법은?

- ① 냉각소화
- ② 질식소화
- ③ 연료제거 소화
- ④ 연쇄반응차단 소화

8. 인체에 영향을 미치는 연소 생성물이 아닌 것은?

- ① 시안계 물질
- ② 염화수소계 물질
- ③ 황화수소
- ④ 2황화탄소

9. 후레쉬 오버의 시점은 피난 허용시간을 정하는 가장 중요한 요건으로 작용한다. 후레쉬 오버시점까지의 시간에 영향을 주는 요인이 아닌 것은?

- ① 내장재료의 제 성능
- ② 화원의 크기
- ③ 벽면적에 대한 개구부 면적의 비
- ④ 실내의 전면적에 대한 벽면적의 비와 공기에 접하는 표면적의 비

10. 목재를 가열할 때 가열온도 160~360°C에서 많이 발생되는 기체는?

- ① 일산화탄소
- ② 수소가스
- ③ 아세틸렌가스
- ④ 유화수소가스

11. 건축물의 구조는 화재 예방상 중요하다.건축물의 주요 구조부에 해당되지 않는 것은?

- ① 지붕
- ② 기둥
- ③ 작은보
- ④ 주계단

12. 내화 건축물의 화재진행 과정으로 가장 적당한 것은?

- ① 화원-발화-성장기-감쇠기
- ② 화원-성기-감쇠기
- ③ 화원-발화-성장기-성기-감쇠기
- ④ 화원-발화-성장기-소화

13. 가연성가스가 아닌 것은?

- ① 수소
- ② 염소
- ③ 암모니아
- ④ 메탄

14. 고분자 물질중 L.O.I(산소지수)값이 가장 큰 것은?

- ① 폴리에틸렌
- ② 폴리프로필렌
- ③ 폴리스틸렌
- ④ 폴리염화비닐

15. 가연물의 연소성에 해당하지 않은 것은?

- ① 폭연성 및 인화성
- ② 인화성 및 혼소성
- ③ 이연성 및 난연성
- ④ 난연성 및 불연성

16. 다음 설명중 틀린 것은?

- ① 피난시설의 안전구획을 설정할 때 계단은 해당되지 않는다.
- ② 방화구획에는 수평구획, 수직구획, 용도구획이 있다.
- ③ 계단은 제3차 안전구획에 속한다.
- ④ 건축방재를 위한 공간적 대응은 도피성 대응, 회피성 대응, 대항성 대응이 있다.

17. 우리나라에서 발생하는 화재원인 중 가장 많이 차지하는 것은?

- ① 불장난
- ② 가스
- ③ 담배불
- ④ 전기

18. 목조건축물의 화재시 일정 시간이 지난 후 급격하게 실내의 온도가 상승하며 나타나는 현상은?

- ① SLOP-OVER
- ② FROTH-OVER
- ③ BOIL-OVER
- ④ FLASH-OVER

19. 습식 스프링클러 소화설비에서 비화재시 유수경보밸브에 의한 오동작을 방지하기 위한 안전장치로서 경보용 압력 스위치에 대한 수압의 작용시간을 지연시켜주는 것은?

- ① 안전밸브
- ② 압력스위치
- ③ 알람밸브
- ④ 리타팅 체임버

20. 다음 설명이 잘못된 것은?

- ① 인화점은 낮을수록 위험
- ② 발화점은 높을수록 위험
- ③ 산소농도는 높을수록 위험
- ④ 연소의 하한계는 낮을수록 위험

【2과목】 소방전기회로 (20문제)

21. 부궤환증폭기의 장점에 해당되는 것은?

- ① 전력이 절약된다.
- ② 능률이 증대된다.
- ③ 안정도가 증가한다.
- ④ 증폭도가 증가한다.


22. 도전상태에 있는 SCR을 차단상태로 하기 위한 방법으로 적당한 것은?

- ① 게이트 전류를 차단시켜준다.
- ② 게이트에 역방향 바이어스를 인가해 준다.
- ③ 양극전압을 더 높게 올려준다.
- ④ 양극전압을 음으로 한다.

23. 트랜지스터를 증폭작용에 이용할 때 베이스-이미터간의 바이어스 전압은?

- ① 순방향 전압을 인가한다.
- ② 역방향 전압을 인가한다.
- ③ 순방향, 역방향 어느 것이나 관계 없다.
- ④ 이미터와 컬렉터를 단락시킨다.

24. 그림과 같은 회로에서 단자 ad사이에 전압 300[V]를 가할 때 ab 사이의 전압은 몇[V]인가?



- ① 120
- ② 150
- ③ 180
- ④ 210



전자문제집 CBT(App Store) :[\[다운로드\]](#)




전자문제집 CBT(Google Play) :[\[다운로드\]](#)

25. 온도, 유량, 압력 등의 공업프로세스 상태량을 제어량으로 하는 제어계로서 프로세스에 가해지는 외란의 억제에 주된 목적으로 하는 것은?

- ① 서보기구
- ② 자동제어
- ③ 정치제어
- ④ 프로세스제어

26. 그림의 유점점회로를 논리식으로 표시하면?



- ① ABCD=Y
- ② (A+B)CD=Y
- ③ A+B+CD=Y
- ④ AB(C+D)=Y


27. 지시계기의 흔들림 읽기를 취하는 측정법을 무엇이라고 하는가?

- ① 편위법
- ② 영위법
- ③ 보상법
- ④ 치환법

28. 배선의 절연저항은 어떤 측정기를 사용하여 측정하는가?

- ① 전압계(Votmeter)
- ② 전류계(Ammeter)
- ③ 메가(Megger)
- ④ 써미스터(Thermistor)

29. 회로에서 전류 I_1 을 구하는 식은?



- ① $I_1 = \frac{IR_2}{R_1 + R_2}$
- ② $I_1 = \frac{IR_2}{R_1(R_1 + R_2)}$
- ③ $I_1 = \frac{IR_1}{R_1 + R_2}$
- ④ $I_1 = \frac{IR_1}{R_2(R_1 + R_2)}$


30. 기전력이 1.5[V]이고, 내부저항이 0.5[Ω]인 전지를 2.5[Ω]의 저항에 연결하였다. 전지 양단의 단자전압은 몇[V] 인가?

- ① 0
- ② 0.25
- ③ 1.25
- ④ 1.5

31. 열전현상에 있어 온도차가 있는 어떤 도체의 두점 사이에 전류가 흐르면 열의 발생 또는 흡수가 일어나는 현상을 무슨 효과라 하는가?

- ① Thomson 효과
- ② Seebeck 효과
- ③ Peltier 효과
- ④ Ampere 효과

32. 그림과 같이 정류회로에서 $v=35\sqrt{2}\sin\omega t[V]$ 일 때 부하R에 걸리는 전압의 평균치는 몇[V] 인가? (단, 정류소자의 전압강하는 무시한다.)



- ① 30.2
② 31.5
③ 33.7
④ 35.8
33. 100[V]의 전위차가 있는 곳에 50[A]의 전류가 6분간 흘렀을 때 전력량은 몇[J] 인가?
① 18×105
② 18×104
③ 18×103
④ 18×102
34. 변위를 전압으로 변환할 수 있는 장치는?
① 차동변압기
② 서머스터
③ 노즐플래퍼
④ 벨로우즈
35. 전기기계의 철심을 규소강판으로 성층한다. 가장 주된 이유는?
① 히스테리시스손의 감소
② 와류손의 감소
③ 동손의 감소
④ 철손의 감소

36. 정전용량 C[F]의 콘덴서에 W[J]의 에너지를 축적하려면 인가 전압은 몇[V] 인가?

① $\sqrt{\frac{W}{C}}$

② $\sqrt{\frac{W}{2C}}$

③ $\sqrt{\frac{2W}{C}}$

④ $\sqrt{\frac{2C}{W}}$

37. 고주파 증폭회로에서 중화(neutralization)를 행하는 목적은?

- ① 능률의 향상
② 출력의 증대
③ 주파수의 안정
④ 자기발진의 방지


38. 분기회로의 종류가 아닌 것은?

- ① 10A 분기회로
② 15A 분기회로
③ 30A 분기회로
④ 50A 분기회로

39. $R=40[\Omega]$, $L=80[mH]$ 의 코일에 60[Hz], 200[V]의 전압을 가하면 소비전력은 몇[W] 인가?

- ① 160
② 640
③ 1000
④ 4000

40. 그림과 같은 회로에서 다이오드 양단의 전압 V_D 는 몇[V] 인가?



(단, 이상적인 다이오드이다.)

- ① 0
② 2.4
③ 10
④ 24

41. 소방설비기사의 책무를 설명한 것이 아닌 것은?

- ① 소방시설공사를 적법하게 시공관리하여야 한다.
- ② 동시에 2이상의 사업체에 취업하여서는 안된다.
- ③ 자격구분에 따른 시설 이외의 설비는 하지 않는다.
- ④ 소방설비기사는 시공전 착공신고를 하여야 한다.

42. 불을 사용하는 설비의 관리와 불의 사용에 관하여 화재예방상 지켜야 할 사항은?

- ① 한국소방안전협회의 안전관리규정으로 정한다.
- ② 방화관리자가 정하여 관리한다.
- ③ 소유자 또는 사용자의 사용지침으로 정한다.
- ④ 시·도의 조례로 정한다.

43. 간이소화용구에 속하지 않은 것은?

- ① 팽창질석 또는 팽창진주암
- ② 마른 모래
- ③ 소화수통
- ④ 소화약제에 의한 간이소화용구

44. 경보설비가 아닌 것은?

- ① 비상콘센트설비
- ② 자동화재탐지설비
- ③ 자동화재속보설비
- ④ 누전경보기

45. 소방용수시설의 수원의 기준으로 옳은 것은?

- ① 공업지역에 있어서의 저수조의 저수량은 100m³이상
- ② 상업지역에 있어서의 저수조의 저수량은 40m³이상
- ③ 공업지역에 있어서의 소화전의 토출량은 1.1m³이상
- ④ 상업지역에 있어서의 급수탑의 토출량은 1.1m³이상

46. 특수장소의 소방대상물에 대한 방화관리업무를 행하게 하기 위하여 선임된 방화관리자의 업무내용으로 틀린것은?

- ① 자위소방대의 조직
- ② 화기취급의 감독
- ③ 소방계획의 작성
- ④ 소방시설의 설치 및 유지관리

47. 소방용수시설의 수원은 지면으로부터의 낙차가 몇 m 이하이어야 하는가?

- ① 3
- ② 4.5
- ③ 6
- ④ 7.5

48. 소방시설공사업의 등록을 하고자 하는 사람이 갖추어야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 영업능력 및 공사실적
- ② 자본금
- ③ 시설 및 장비
- ④ 기술능력

49. 다음중 옥내저장소로 벽·기둥 및 바닥이 내화구조로 된 건축물에 지정수량의 5배이상 20배미만 저장 또는 취급할 때 보유해야 할 공지의 너비는?

- ① 1m 이상
- ② 3m 이상
- ③ 5m 이상
- ④ 10m 이상

50. 특수장소의 2급 방화관리대상물에 방화관리자로 선임될 수 있는 조건이 아닌 것은?

- ① 전문대학이상의 교육기관에서 소방안전관리학과를 전공하고 졸업한 사람
- ② 소방공무원으로 1년이상 근무한 경력이 있는 사람
- ③ 광산보안기사 자격을 가진 사람으로서 보안감독자로 선임된 사람
- ④ 경찰공무원으로 5년이상 근무한 경력이 있는 사람

51. 위험물제조소의 보기 쉬운 곳에는 방화에 관한 필요사항을 게시판으로 설치하여야 한다. 잘못된 것은?

- ① 게시판은 가로 0.8미터 이상
- ② 게시판은 세로 0.3미터 이상
- ③ 게시판의 바탕은 백색으로, 문자는 흑색으로 하였다.
- ④ 게시판에는 취급하는 위험물의 유별, 품명 및 취급 최대수량과 위험물안전관리자의 성명을 기재할 것

52. 도시의 건물 밀집지대로 화재발생의 우려가 많거나 화재로 인한 피해가 많을 것으로 예상되는 일정 구역을 화재 경계지구로 지정할 수 있는 자는?

- ① 소방서장
- ② 시·도지사
- ③ 소방안전협회장
- ④ 행정자치부장관

53. 주유취급소의 건축물등 에서 설치하여서는 아니되는 시설은?

- ① 노래방
- ② 전시장
- ③ 휴게음식점
- ④ 점포

54. 제1석유류는 아세톤 및 휘발유 그밖의 액체로서 인화점이 섭씨 몇도 미만인 것인가?

- ① 15
- ② 18
- ③ 21
- ④ 25

55. 소방관서에 설치하는 구급대의 편성,운영 등에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 소방서장은 구급업무 수행상 필요한 경우에 군이나 경찰서에 협조를 요청할 수 있다.
- ② 소방서장의 구급업무 협조요청에 대해 의료기관은 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- ③ 소방서장은 구급업무에 필요하면 구급현장에 있는 사람에게 협력을 요청 할수 있다.
- ④ 의료법에 의하여 간호조무사의 자격을 받은 사람은 구급대원이 될 수 있다.

56. 이동탱크 저장소의 탱크에서 방파판은 하나의 구획부분에 몇 개 이상의 방파판을 이동탱크저장소의 진행방향과 평행으로 설치 하여야 하는가?

- ① 1개
- ② 2개
- ③ 3개
- ④ 4개

57. 피난설비에서 피난기구는 소방대상물의 피난층 2층 및 층수가 몇층 이상인 층을 제외한 모든층에 설치하여야 하는 가?

- ① 5층
- ② 8층
- ③ 10층
- ④ 11층

58. 소방신호의 목적이 아닌 것은?

- ① 화재예방
- ② 소화활동
- ③ 소방훈련
- ④ 화생방신호

59. 소량 위험물의 취급에서 소량 위험물로 판단하는 가장 기본적인 기준은?

- ① 지정수량미만의 위험물
- ② 지정수량 10배미만의 위험물
- ③ 지정수량의 1/5~5배의 위험물
- ④ 지정수량의 1/5~10배의 위험물

60. 형식승인을 얻어야 할 소방용 기계기구 등에 해당되는 것은?

- ① 화학반응식거품소화기
- ② 화학반응식거품소화약제
- ③ 이산화탄소소화약제
- ④ 방열복

【4과목】 소방전기시설의 구조 및 원리 (20문제)

61. 비상콘센트설비의 비상전원의 종류를 열거한 것이다. 옳은 것은?

- ① 자가발전설비 또는 비상전원수전설비
- ② 자가발전설비 또는 축전지설비
- ③ 비상전원수전설비 또는 축전지설비
- ④ 자가발전설비 또는 축전지설비 또는 비상전원수전설비

62. 자동화재 탐지설비의 감지기의 높이가 8[m]이상의 장소에 설치할 수 있는 감지기는?

- ① 보상식 스포트형
- ② 정온식 스포트형
- ③ 차동식 분포형
- ④ 차동식 스포트형

63. 자동화재탐지설비의 예비전원으로 축전지설비를 설치한 경우 옳은 것은?
- ① 감시상태를 20분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보 할 수 있어야 한다.
 - ② 감시상태를 20분간 지속한 후 유효하게 20분이상 경보 할 수 있어야 한다.
 - ③ 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 10분이상 경보 할 수 있어야 한다.
 - ④ 감시상태를 60분간 지속한 후 유효하게 20분이상 경보 할 수 있어야 한다.
64. 유도등의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 2[m]이상의 곳에 설치해야 한다.
 - ② 피난구 유도등의 조명도는 피난구로부터 30[m]의 거리에서 문자 및 색채를 쉽게 식별할 수 있어야 한다.
 - ③ 통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5[m]이하의 위치에 설치해야 한다.
 - ④ 객석유도등의 조명도는 통로바닥의 중심선에서 측정하여 1.0룩스 이상이어야 한다.
65. 가스누설경보기에서 분리형으로서 영업용인 것의 회로수는?
- ① 1
 - ② 2
 - ③ 3
 - ④ 5
66. 복도나 계단, 경사로, 승강기 통로 등의 장소에는 어떤 감지기를 설치하는 것이 가장 좋은가?
- ① 차동식분포형감지기
 - ② 광전식감지기
 - ③ 연기감지기
 - ④ 이온화식감지기
67. 무선통신보조설비에서 무선기기 접속단자의 설치방법으로 틀린 것은?
- ① 단자는 규격에 적합한 것으로 하고 바닥으로부터 0.8m 이상 1.5m이하의 위치에 설치하였다.
 - ② 지상에 설치하는 접속단자는 다른 용도로 사용되는 접속단자에서 3m이상의 거리를 유지하였다.
 - ③ 상시 사람이 근무하고 있는 장소에 설치하였다.
 - ④ 지상에 설치하는 단자를 보호하기 위하여 함부로 개폐할 수 없는 구조의 보호함을 설치하였다.

68. 연속전지가 방전하면 양극물질 P와 음극물질 N은 어떻게 변화하는가?
- ① P:과산화납, N:납
 - ② P:황산납, N:납
 - ③ P:과산화납, N:황산납
 - ④ P:황산납, N:황산납
69. 자동화재탐지설비의 감지기 작동과 연동해서 작동시키지 않아도 되는 소화설비는?
- ① 분말소화설비
 - ② 이동식포말소화설비
 - ③ 물분무소화설비
 - ④ 개방형 헤드를 설치한 스프링클러설비
70. 누전경보기구의 정격전압이 몇 V 이상이면 접지단자를 설치하여야 하는가?
- ① 60
 - ② 100
 - ③ 200
 - ④ 300
71. 옥내소화전설비의 비상전원의 설치기준에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 비상전원은 당해 옥내소화전설비를 유효하게 10분 이상 작동할 수 있는 용량의 것으로 할 것
 - ② 상용전원이 정전된 경우 자동적으로 비상전원으로 전환되는 것으로 할 것
 - ③ 비상전원을 설치하는 장소에는 점검 및 조작에 필요한 조명설비와 비상전원의 표시를 할 것
 - ④ 비상전원전용수전설비는 다른 전기회로 등의 개폐기 또는 차단기에 의하여 차단되지 아니하도록 할 것
72. 계단통로유도등의 광원으로 사용하는 백열전구의 내부구성품 중 몰리브덴을 사용하는 부분은?
- ① 필라멘트
 - ② 내부도입선
 - ③ 외부도입선
 - ④ 지지선(support wire)

73. 스위치 작동시 발신기 고유신호를 소방관서에 전달하는 발신기는 무슨형 발신기인가?

- ① P형 발신기
- ② R형 발신기
- ③ A형 발신기
- ④ M형 발신기

74. 누전경보기의 변류기는 소방대상물의 형태, 인입선의 시설방법 등에 따라 어디에 설치하는가?

- ① 옥외 인입선의 제1지점의 전원측 또는 제1종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치
- ② 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제1종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치
- ③ 옥외 인입선의 제1지점의 전원측 또는 제2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치
- ④ 옥외 인입선의 제1지점의 부하측 또는 제2종 접지선측의 점검이 쉬운 위치에 설치

75. 이온화식 연기감지기는 벽 또는 보로부터 몇 m 이상 떨어진 곳에 설치하여야 하는가?

- ① 0.3
- ② 0.4
- ③ 0.5
- ④ 0.6

76. 감지기 설치시의 배선기호에서 공통선은 어떤 기호로 표시하는가?

- ① A
- ② T
- ③ C
- ④ N

77. 변류기가 1개일 경우 누전경보기의 주요 구성요소는?

- ① 변류기, 수신기, 전원장치, 증폭기
- ② 변류기, 수신기, 음향장치, 차단기구
- ③ 수신기, 감지기, 전원장치, 변류기
- ④ 변류기, 증폭기, 차단장치, 수신기

78. 비상콘센트설비의 전원회로 기준으로 옳은 것은?

- ① 2상교류 220볼트로서 2[KVA]이상
- ② 단상교류 100볼트로서 1[KVA]이상
- ③ 3상교류 200볼트로서 3[KVA]이상
- ④ 단상교류 380볼트로서 3[KVA]이상

79. 축전지설비의 구성요소로 맞지 않는 것은?

- ① 축전지
- ② 충전장치
- ③ 역변환장치
- ④ 방전장치

80. P형 2급 수신기와 관련이 없는 사항은?

- ① 접속되는 회선수가 5회로 이하이다.
- ② 예비전원 양부시험장치가 있다.
- ③ 화재 표시 작동시험 장치가 있다.
- ④ 외부 배선의 도통시험 장치가 있다.